Uncontrolled Copy

สถานะการเผยแพร่และปรับปรุง

Issue and Revision Status

ฉบับที่	ปรับปรุง	วันที่	หน้า	คำอธิบาย	ผู้ปรับปรุง	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
1	0	01/09/24	ทุกหน้า	เผยแพร่เพื่อใช้งาน ครั้งแรก	เสฐียรพงษ์ ย.	อัครวุฒิ ส.	ธนวิทย์ ง.

สาระสำคัญและเหตุผลการแก้ไข

เผยแพร่เพื่อใช้งานครั้งแรก

วัตถุประสงค์

เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ รวมถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการทำงาน

1. ตรวจสอบปั๊มลม
   - 1.1. ปั๊มลมต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
   - 1.2. สายพานขับต้องไม่ขาดชำรุดหรือมีรอยแตกลายงา
   - 1.3. บริเวณมอเตอร์และสายพานขับต้องมีการ์ดป้องกันภัยติดตั้งให้เรียบร้อย
2. ถังผสมปูน
   - 2.1. ถังผสมต้องมีความจุไม่น้อยกว่า 90 ลิตร
   - 2.2. ตัวถังต้องอยู่สภาพดี ไม่รั่วซึม
   - 2.3. แกนใบพัดที่ใช้ผสมปูนต้องไม่บิดงอ
3. เครื่องยิงน้ำปูน
   - 3.1. ต้องมีการ์ดป้องกันภัยติดตั้งบริเวณสายพานขับเพื่อความปลอดภัย
4. สายสำหรับยิงน้ำปูน
   - 4.1. สายต้องไม่มีการรั่วซึม หรือหักงอ
5. ตู้ไฟและสายไฟ
   - 5.1. ตู้ไฟต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
   - 5.2. ชุดควบคุม เช่น สวิตช์และเบรกเกอร์ต้องสามารถใช้งานได้ทุกตัวและมีความปลอดภัย
   - 5.3. สายไฟที่นำมาใช้งานต้องไม่มีรอยฉีกขาดและมีขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางที่เหมาะสมต่อการใช้งาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ไม่มี

จุดควบคุม

1. แรงดันไฟฟ้าของหน่วยงานต้องเป็นไฟฟ้าแบบ 3 เฟส
2. อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชิ้นต้องได้รับมาตรฐาน มอก.
3. ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของสายไฟต้องเหมาะสมต่อการใช้งาน และต้องมีฉนวนตลอดทั้งความยาวของสายไฟ
4. ถ้ามีการตัดต่อสายไฟต้องทำตามมาตรฐานงานไฟฟ้า

ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน

1. ขณะปฏิบัติงานให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้ครบถ้วน
2. ในกรณีพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นที่สูง จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หลีกเลี่ยงปฏิบัติงานบริเวณขอบของอาคาร ถ้ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานบริเวณขอบของอาคารจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น Life Line หรือราวกันตกที่มีความแข็งแรงได้มาตรฐานด้วย
3. ก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานให้ทำการประเมินสภาพแวดล้อมความปลอดภัยด้วยสายตาก่อนทุกครั้ง หากพิจารณาแล้วไม่ปลอดภัย ให้รีบแจ้งหน่วยงานทันที

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

1. หมวก Safety
2. รองเท้าหุ้มส้น หรือ รองเท้า Safety
3. เข็มขัด Safety ชนิดแบบครึ่งตัวหรือเต็มตัว